



Pegasys série 100 Cartes

Cartes terminal



- » **Tranquillité d'esprit** : pas de remplacement du cylindre ni fourniture de nouvelles clés en cas de clés perdues, reproduites ou volées.
- » **Gestion simple** : possibilité d'ajouter & d'enlever des utilisateurs, de donner différentes fonctions d'accès à partir d'une carte de programmation.
- » **Économique** : facile à installer, pas de câblage, ni de logiciel.
- » **Discret et esthétique** : le Pegasys s'intègre harmonieusement dans l'ensemble des bâtiments neufs ou existants.
- » **Haute technologie** : fonctionne avec les cartes à puce et les smart cards de proximité Legic® et Mifare®.

**Modernisez en quelques minutes
votre système actuel de fermeture
à clé en un dispositif de contrôle
d'accès.**

plus de détails >>>

Pegasys série 100 Cartes

La réponse à vos problèmes de sécurité liés aux clés

Tranquillité d'esprit

Dans une entreprise dynamique, il n'y a pas que les gens qui changent : l'infrastructure des bâtiments évolue et les exigences en matière de niveau d'accès accompagnent cette évolution. Les systèmes à clé ne sont pas suffisamment souples pour maîtriser ces changements. Mais l'investissement et les difficultés rencontrées lors de l'implantation d'un système en ligne sont souvent trop importants dans bien des cas. Le Pegasys 100 permet de moderniser rapidement les systèmes à clés en dispositifs de contrôle d'accès et d'intégrer toutes les cartes existantes.

Simple à installer

Pegasys est aussi facile à installer qu'une garniture de porte normale et ne nécessite ni câbles, ni perçages supplémentaires. Il est conçu pour les serrures standards du marché.

Lors de la présentation de la carte d'accès adéquate, il y a activation du mécanisme d'enclenchement permettant d'utiliser la béquille pour faire rentrer le loquet et ouvrir la porte. Il est possible de faire monter ou descendre la béquille sans faire rentrer le loquet. Les dégâts causés lors d'un forçage de la béquille lorsque la porte est fermée sont ainsi réduits. Il est possible d'effectuer une sortie d'urgence de l'intérieur du bâtiment.

Pegasys convient aux systèmes à clés les plus courants et peut fonctionner avec plusieurs types de serrures, notamment les serrures standards à pêne 1/2 tour et pêne dormant, serrures de sûreté avec contre-pêne de sécurité et serrures anti-panique. En combinant type de serrure, système à clé (existant) et mécanisme Pegasys, vous disposez de la plus grande souplesse et de la meilleure fonctionnalité.

Par sa robustesse, le Pegasys convient aux environnements les plus exigeants et fournit un niveau de sécurité élevé grâce à son boîtier en acier de 2mm et son couvercle en acier inoxydable de 1,2 mm.



Caractéristiques techniques

Type de cartes	Cartes à puces à contact direct, cartes à proximité Mifare® et Legic®
Nombre de cartes par porte	100
Carte de programmation	Met le Pegasys 100 en mode de programmation
Cartes utilisateurs	Ouvrent la serrure pendant 5 secondes
Fonction Toggle (gestion ouverture/fermeture)	Permet à la serrure de rester ouverte après lecture de la carte et la referme après lecture de la carte une seconde fois.
Piles	1 x 9 vAA, 100.000 cycles avec cartes de contact. 25.000 avec cartes de proximité
Dimensions extérieures du terminal	267 mm x 65 mm x 27 mm (L x l x hauteur)
Finition	Acier inoxydable
Option ouverture manuelle par clé	Cylindre à profil européen standard ou oval de 17mm, ou cylindre rond 22 mm. Un cylindre rallongé d'un côté de 20 mm est nécessaire pour s'adapter au dispositif Pegasys. Autrement, il faut utiliser un insert de protection du cylindre
Entraxe serrure	70/72/73,5/74/78/81/88 ou 92 mm
Axe serrure	à partir de 50 mm.
Garniture de porte	 rosaces 180° plaques courtes 184° plaques 89 <small>*rosaces et plaques courtes non disponibles en France</small>
Type de poignées	 181 191 291 131 381
Carré	7, 8, 8,5, 9,10 mm
Sens de la serrure	Extérieur Gauche Extérieur Droite
Types de serrures	Serrures standards à pêne 1/2 tour et pêne dormant, serrures de sécurité avec contre pêne de sécurité et serrures anti-panique.
Poids	Environ 1500 grammes

Sous réserves de modifications techniques.

IR NORMBAU

Normbau France
BP 56
F-67242 Bischwiller Cedex
France

Téléphone +33.(0)3.88.06.23.23
Fax +33.(0)3.88.53.90.41

Email: www.normbau_france@eu.irco.com
Web: <http://www.normbau.fr>

PGS100CARD-PDS-FR-P01